

Opgrader den måde, hvorpå du arbejder med fantastisk pålidelige printere

Xerox® C410-farveprinter og Xerox® B410-printer tilbyder pålidelighed og sikkerhed i kompakt form.

Forenkling møder benchmark-pålidelighed og omfattende sikkerhed med C410- og B410-printerne, der klarer opgaven. Med funktionalitet i den rigtige størrelse, inklusive hurtige udskrivningshastigheder, output i høj kvalitet og valgfrit Wi-Fi er det alt, hvad du behøver, uden unødvendige elementer.



LETHED ER STANDARD

C410-farveprinter og B410-printer er klar til at arbejde hårdt med det samme uden it-support. Xerox® Easy Assist-appen giver en guidet, problemfri Wi-Fi-opsætning via din mobiltelefon, så du kan komme i gang med din dag og begynde at udskrive på få minutter, ikke timer.

Disse enheder, der er perfekte til små og mellemstore teams, som har brug for pålidelig udskrivning, er utroligt brugervenlige og understøtter produktiviteten i stedet for at være en forhindring. Den 4,3" berøringsskærm forenkler enhver interaktion og gør printerens status tydelig.

Med pålidelighed dag efter dag kan du stole på, at disse enheder arbejder lige så hårdt som dig. Det betyder en bekymring mindre, og en ting mere fra hånden. Uden printerbekymringer er du fri til at gøre det, du gør bedst.

PRAKTISK OG KOMPAKT

Tid og kontorplads står øverst på din liste. Derfor er disse enheder specielt designet til at hjælpe dig med at få mere ud af begge dele.

C410-farveprinter og B410-printer, som er ideelle til brug på stedet eller trange kontorarealer, er lydsvage og lette med små pladsbehov. Uanset om det er under en skranke, i et receptionsområde eller på et skrivebord, så passer disse printere lige der, hvor du har brug for dem.

GØR ARBEJDET LETTERE

Har du brug for at ringe til IT for vedligeholdelse eller fejlfinding? Så tro om igen.

Avancerede værktøjer såsom Xerox® Easy Assist-appen, Xerox® Print Drivers og Xerox® Print and Scan Experience-appen giver forbedrede produktivitetsfunktioner og tilbyder en bedre måde til at installere, bruge, overvåge og administrere din printer.

Desuden er C410-farveprinter og B410-printer fremstillet til mobile medarbejdere som dig med indbygget støtte til Apple® AirPrint®, Mopria og Wi-Fi Direct.¹

Med muligheden for at udskrive Microsoft Office-filer direkte fra et USB-drev er det endnu lettere at holde arbejdet i gang.

BÆREDYGTIGE BESPARELSER

Fremstillet af mindst 25 % genvundet plastik giver C410-farveprinter og B410-printer miljøansvar en helt ny betydning. Disse enheder opfylder de strengeste, globalt anerkendte standarder for produkters miljøvenlige ydeevne, herunder EPEAT, Blue Angel og ENERGY STAR®. Xerox® Green World Alliance®-programmet forenkler indsamling, genanvendelse og genbrug af brugte forbrugsstoffer til billedannelse.²

KVALITET, DER IKKE KAN IGNORERES

C410-farveprinter forbedrer din daglige kommunikation med livlige farver, der gør indtryk. Og når sort/hvid udskrivning er det eneste, der er behov for, leverer B410-printerens høje opløsning skarp tekst og tydelige streger, så dine vigtige dokumenter ser professionelle ud.

VALGFRIT TILBEHØR

Øg dine muligheder med tilbehør, der støtter dine skiftende behov:

- Papirmagasin til 550+100 ark³
- Papirmagasin til 550 ark⁴ – (kræver papirmagasinet til 550+100 ark – kun for C410)
- Trådløs netværksadapter
- Harddisk med over 500 GB
- Printerstativ
- Justerbart stativ

¹ Kræver trådløs netværksadapter (tilbehør).

² Green World Alliance er ikke tilgængelig i alle lande. Kontrollér lokal tilgængelighed.

³ Kun Xerox C410-farveprinter.

⁴ Føj op til 2 ekstra papirmagasiner til 550 ark til Xerox C410-farveprinter, og fjøb op til 3 ekstra papirmagasiner til 550 ark til Xerox B410-printer.

Xerox® C410-farveprinter og Xerox® B410-printer



| ENHEDSSPECIFIKATIONER | XEROX C410 | XEROX B410 |
|--|--|--|
| Hastighed ¹ | Op til 42/40 sider pr. minut, Letter/A4-format | Op til 50/47 sider pr. minut, Letter/A4-format |
| Driftscyklus ² | Op til 125.000 sider/måned | Op til 175.000 sider/måned |
| Processor | 1 GHz Dual Core-processor | |
| Hukommelse/lager/harddisk | 1 GB RAM/8 GB eMMC/ Tilbehør: Harddisk med over 500 GB | |
| Tilslutning | Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B) Gigabit Ethernet/ Tilbehør: Trådløs netværksadapter (802.11 b/g/n/ac) | |
| Dimensioner og vægt (H x B x D) | 318 mm x 455 mm x 421 mm/21 kg | 308 mm x 399 mm x 373 mm/15,2 kg |
| Udskriftsopløsning | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 farvekvalitet | 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 billedkvalitet |
| Tid for første udskrift | Så hurtigt som 6,4 sekunder i farver/6,1 sekunder i sort/hvid | Så hurtigt som 5,4 sekunder for sort/hvid |
| Sidebeskrivelsesprog | PostScript® 3-emulering, PCL® 6-emulering, PCL 5-emulering, PDF v1.7-emulering, Direct Image | |
| Udskriftsfunktioner | One Touch UI, Udskriftskvalitet, Normal, Sikker, Gemt og Prøvesæt opgavetyper, Duplex, Orientering, Sortering, Udskriftsopgave-id i margener, Kladdetilstand, Sider pr. ark, Brochurelayout, Vandmærke, Magasin- og tonerstatus, Roter billede 180 grader, Gemte indstillinger, Earth Smart-indstillinger | |
| Mobil udskrivning | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ³ | |
| Sikkerhed | Digitalt signerede firmwareopdateringer, TPM-modul (Trusted Platform Module), TLS 1.3, FIPS 140-2, certifikatstyring, sikker nulstilling af adgangskode, TCP-forbindelsesfiltrering, portfiltrering, adgangskontrol, fortløbig udskrivning, ikke-flygtig hukommelse, beskyttede USB-porte, IPSec, billedoverskrivning ⁴ | |
| WI-FI-SIKKERHED | | |
| Wi-Fi-sikkerhed | Infrastrukturtilstand (BSS), WEP-kryptering (64- og 128-bit nøgler), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3 Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP | |
| Printerdrivere | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, Microsoft Universal Print. For de seneste oplysninger om understøttede operativsystemer kan du besøge vores side Drivere og downloads og angive din enhed på www.support.xerox.com/da-dk . | |
| MEDIEHÅNDTERING | | |
| Hovedbakke | Op til 250 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm | Op til 550 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 105 x 148 mm til 216 x 360 mm |
| Manuelt indføringsspor | 1 ark; brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm | Ikke relevant |
| Bypass-bakke | Ikke relevant | Op til 550 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 76 x 148 mm til 216 x 360 mm |
| Papirmagasin til 550 ark (kræver papirmagasinet til 550+100 ark – kun til C410) Tilbehør: Op til 2 ekstra papirmagasiner til 550 ark | Op til 550 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 148 mm x 210 mm til 216 mm x 356 mm | Op til 550 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 105 x 148 mm til 216 x 360 mm |
| Papirmagasin til 550+100 ark (tilbehør) | Papirmagasin til 100 ark Op til 550 ark på 75 g/m ² ; brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm | Ikke relevant |
| | Papirmagasin til 550 ark (kræver papirmagasinet til 550+100 ark – kun til C410) Op til 550 ark på 75 g/m ² ; A4, A5 og brugerdefinerede formater: 148 mm x 210 mm til 216 mm x 356 mm | Ikke relevant |
| Papiroutput | Op til 125 ark på 75 g/m ² papir, tekstsider nedad | Op til 125 ark på 75 g/m ² papir, tekstsider nedad |
| Medietyper | Almindeligt papir, let papir, tungt papir, brevpapir, karton, genbrugspapir, standardpapir, etiketter, blankt, vinyl, fortrykt, konvolutter, farvet papir, grov bomuld, brugerdefineret | |
| Medievægte | Hovedbakke 60 til 200 g/m ² | 60 til 200 g/m ² |
| | Manuelt indføringsspor 60 til 200 g/m ² | Ikke relevant |
| | Bypass-bakke Ikke relevant | 60 til 200 g/m ² |
| Papirmagasin til 550 ark (kræver papirmagasinet til 550+100 ark – kun til C410) | 60 til 176 g/m ² | 60 til 120 g/m ² |
| Papirmagasin til 550+100 ark | 60 til 176 g/m ² | Ikke relevant |
| Enhedsadministration | Xerox® Easy Assist-app , Xerox® indbygget webserver, Xerox® CentreWare® websoftware, e-mailadvarsler, Apple Bonjour® | |

HVAD DER FØLGER MED ÆSKEN

- Xerox C410-farveprinter eller B410-printer
- Strømkabel
- Installationsvejledning
- Produktsikkerhedsark
- Hurtig brugsvejledning
- Software- og dokumentations-CD
- Forudinstalleret printpatroner med startkapacitet: En af hver (cyan, magenta, gul) printkapacitet på 2.000⁵, Sort patron: Printkapacitet på 2.400⁵ (C410-farveprinter)
- Forudinstalleret sort printpatron med startkapacitet: Printkapacitet på 6.000⁶ (B410-printer)

CERTIFICERINGER

Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til xerox.com/OfficeCertifications.

FORBRUGSSTOFFER OG TILBEHØR

C410: <https://www.office.xerox.com/latest/C41SS-01B.pdf>
B410: <https://www.office.xerox.com/latest/B41SS-01B.pdf>

GARANTI

1 års garanti (afhænger af geografisk placering)

¹ Angivet udskrivningshastighed i overensstemmelse med ISO/IEC 24734.

² Forventet maksimal volumenkapacitet i en hvilken som helst måned. Forventes ikke at blive opretholdt regelmæssigt.

³ Kræver trådløs netværksadapter.

⁴ Kræver harddisk med over 500 GB.

⁵ C410: Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁶ B410: Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand. Få mere at vide på office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Få mere at vide på www.xerox.dk.